閃光警告 mini-Howto

Alessandro Rubini, rubini@linux.it v2.2, 11十一月 1997

文件解釋在一個系統上如何使用 termcap 設定一個閃光警告和描述如何依需求使喇叭聲無效.

目錄

1 介紹 **1**

2 **Spekearectomy** **1**

3 每一個 **console** 發出嗶嗶聲設定 **1**

4 基本概念關於 **Termcap** 和 **Terminfo** **2**

5 定義一個閃光警告 **2**

6 使喇叭聲在上文字 **console** 失效 **3**

7 告訴應用程式避免發出嗶嗶聲 **3**

8 問題的黑暗邊 **3**

1 介紹

每當一個 BEL 字元(ASCII 代碼 7)輸出時 Linux console 發出喇叭聲 .雖然預設行爲是一個正確的選擇 ,許多用户不喜歡他們的電腦發出發出嗶嗶聲.這份 mini-Howto 意義用來解釋如何告訴應用程式說不要 產生 BEL 代碼.它也解釋如何教導核心和 X 視窗系統當一個 BEL 產生時避免發出嗶嗶聲.注意文件大 部分 談及文字 console ,當設定 X 伺服器 是容易的 catch-all 針對在一個圖形的環境工作的任何使用者. 面對一個愛挑剔的電腦以我的意見最好的方法是修正 硬體,我自己的電腦甚至沒有配置一個擴音器.

2 Spekearectomy

Speakerectomy 針對喇叭聲的問題 最直接的解決方法就是把喇叭拿(拔)掉, 這樣就聽不到喇叭的聲音了. .這個運作是直接的和你 甚至不需要任何其他的做法,如果你要的話它仍有改進的空間.

PC 是通常裝備一個笨拙的切換較低的 CPU 時脈的開關. 當你在一個多工環境中工作時這開關是從未使 用,當 你甚至不需要把電腦慢下來執行遊戲基礎在 軟體 loops 上.不幸的是我們不能使用切換增加 處理 器速度,但是我們可以使用它使擴音器 啓動/無效 .有時擴音器是有用的假使你享受一個 silent number cruncher cruncher,例如信號結束的一個 lenghty 編輯.修改開關功能性,只要從主要的電路版和它依序連 接擴音器的線分開來 .

膝上型電腦的擁有人,不幸的不容易的使用 擴音器,他們其中沒有一個剩餘的切換開關去轉變成另一個不同的工作.針對這樣的用户較好的解決方案是設定 他們的軟體避免發出嗶嗶聲,如以下的描述.

3 每一個 console 發出嗶嗶聲設定

在 Linux 1.3.43 時候, Martin Mares 加入設定發出嗶嗶聲 程度和持續的能力,靠修改 `console.c`.每一個 console 可以是被設定特色一個不同的持續 和/或者 喇叭聲音的程度 ;任務被完成靠使用 escape 順序輸出 到 console 設備.你可以設定你自己的 `~/.profile` 或者 `~/.login`檔案選擇一個不同的嗶聲設定聯接到 各 console (或者完全一點也不發出嗶嗶聲,如果需要的話).

escape 順序如以下運作:

- ESC-`[10;xx]` 選擇喇叭聲頻率用赫芝.這個值 應在範圍 21-32766,否則這個值是沒有被定義. 如果 'xx' 參數值遺失了,預設值是 (750赫茲) 將會運作, 當在 'ESC-`[10]`.
- ESC-`[11;xx]` 選擇喇叭聲持續,在 milli-seconds (毫秒). 如果你指定超過 2秒,預設使用 (125ms).然後再一次 ,如果 'xx' 參數值遺失了 (ESC-`[11]`) 預設值 將會被使用.

選擇,例如,一個 50Hz 程度可以持續一秒鐘,你可以使用 `"echo -e "\\33[10;50]\\33[11;1000]""` with `bash` (where "-e" 意思是 '了解 Escape 順序'.如果你使用 `tcsh` 相同的 命令拼寫如 `"echo "\\033[10;50]\\033[11;1000]""`.

盡管我不知道 `setterm` 命令的任何版本但它 支持這樣的設定,這命令的將來的版本也許好好 支持命令行選項來設定喇叭聲聲音.

如果你執行 Linux-1.3.43 或者較新的,你也許滿意 escape 順序和避免閱讀更多的.如果你執行較舊的核心,或者如果 你要閃光警告,你要閱讀文件其餘的部分.

4 基本概念關於 Termcap 和 Terminfo

檔案 `/etc/termcap`是一個文字檔案它列出 terminal capabilities. 數個應用程式使用 `termcap` 資料在螢幕周圍移動指標和做 別的螢幕導向的工作. `tcsh`, `bash`, `vi` 以及其他 `curses`-基礎應用程式使用 `termcap` 資料庫.

資料庫描述數個終端機的類型. `TERM` 環境變數在運行時選擇正確的行爲 ,靠命名一個 `termcap` 欄位是被 應用程式所使用.

在資料庫內部,每一個終端機的能力顯示當一個 two-letter 代碼和一個實際的 escape 順序的表示 被使用來取得想要的效果.在不同的能力之間的分隔符字元 是使用冒號 (":").舉一實例,聽得見的 喇叭聲,它的代碼 "bl",通常出現當 `"bl=^G"`.順序 告訴它喇叭聲聲音是獲得靠列印 control-G 字元, ASCII BEL .

除 `bl` 能力外, `vb` 能力是被 重新組織.它是被使用來表現 "閃光警告". `vb` 通常在 `termcap` 檔案 `linux` 的欄位有遺失.

大部分的現代應用程式和程式庫使用 `terminfo` 資料庫 代替 `termcap`. 資料庫中每一個終端機型態使用一個檔案 和位於 `/usr/lib/terminfo`;避免使用極大的 目錄,每一個終端機的類型的描述是儲存在由它的首字母決定的一個 目錄中; 那個 `linux` 欄位, 因此,是 `/usr/lib/terminfo/l/linux`.建立一個 `terminfo` 欄位你將 "編譯" `termcap` 描述; 談及 `tic` 程式和它的說明頁.

5 定義一個閃光警告

你可以加欄位針對 vb 能力在你的自己的 termcap 檔案中,如果沒有已經定義一個. Dennis Henriksen (duke@diku.dk) 建議插入下列各行在 termcap 欄位中針對 linux (注意在舊的 distributions 中欄位是叫做 console):

```
:vb=\E7\E[?5h\E[?5l\E[?5h\E[?5l\E[?5h\E[?5l\E[?5h\E[?5l\E8:\
```

尋跡 backslash 在資料庫是被使用做 escape newline. Dennis' 的碼做下列各項 (他自己說的):

- 儲存指標位置 (uust一個安全謹慎).
- 改變背景顏色數次在標準和非標準之間.
- 恢複指標位置.

6 使喇叭聲在上文字 console 失效

如果你強制使閃光警告在你的 console 上你可以使用 "bl" 在 termcap 欄位和定義它使用相同的字串 建議針對在 "vb" 之上.靠近是便利的如果你不 要自己設定每一個應用程式 (它如以下的描述,無論如何). 我在所有機器上使用這選項在哪裡我可以執行 Linux 和我 不能拆開喇叭.

7 告訴應用程式避免發出嗶嗶聲

這是一不完全的應用程式的清單它可以是被指示去 使用 vb 欄位針對當前的終端機的形態 (使用任一 termcap 資料或者 terminfo 這個):

- X 伺服器:使用 "xset b"命令來選擇 bell 的行爲.這個指令取三個數值的 參數:大小,程度和持續. "xset -b" 使 喇叭聲完全無效.設定 X 伺服器影響在顯示器上所有執行的 應用程式.
- xterm: xterm 可以轉換各喇叭聲到一個看得見的或者 聽得見的信號.如果你使用喇叭聲,"xset" 的設定 將會運作.喇叭聲在 xterm 預設是 聽得見的,但是你可以使用 "-vb" 命令行選項 和 "xterm*visualBell: true" 的辦法轉變它成一個 看得見的閃光.你可以拴牢看得見的/聽得見的信號在 運行時靠 control–left-mouse-button 叫出選單 .如果你執行 X 你最有可能的 不需要下列資料.
- tcsh (6.04 和以後的): "set visiblebell". 這指示可以是安放的在 .cshrc 或者可以是互動式的執行 .重設喇叭聲只要 "unset visiblebell".使任何通知命令無效,使用 "set nobeep" 取代.
- bash (任何 bash,如我所知道):放 "set bell-style visible" 在你的 ~/.bashrc中.可能的喇叭聲形態 可以是 "沒有"或者 "可聽得見的".
- bash (with readline,如同其他的 readline 基於應用程式):放 "set prefer-visible-bell" 在 ~/.inputrc.
- nvi 和 elvis: 放 "set flash" 在 ~/.exrc或者說 ":set flash" 互動式的 (注意 那個冒號).使閃光警告無效使用 noflash 在 flash 的地方.

- emacs: 放 "(setq visible-bell t)"在你的 ~/.emacs.它是靠 "(setq visible-bell nil)" 使其沒有效用.
- less:使用 "-q"在命令行上使用閃光警告, 使用 "-Q" 使任何報告無效.預設選項可以 放進你的環境變數 "LESS".
- screen: 執行 CtrlA-CtrlG 命令.改變 所有虛擬螢幕的行爲.看 man page 在 "CUSTOMIZATION" 之下針對安裝預設值.

8 問題的黑暗邊

壞消息是它不是每一個應用程式都使用 termcap 或者 terminfo.大部分小的程序特色在 C 原始碼碼中使用 'backslash-a' (警報) 字元. "alarm" 碼在字串中變成一個字面上的 ASCII BEL 當儲存成二進位的.眞的 應用程式通常不會掉入這種類,但是注意新學 C 的人 他們給你他們自己的程式.是所有最壞的的是電腦科學的學生 ,眞的.

唯一的方法使這些程式沉默的應用程式是 spekearectomy,或者依 Martin Mares 的方法使用 escape 順序.